

TORNIQUETE AUTOMATICO PARA CONTROL DE ACCESO



CARACTERISTICAS:

- Automático
- Alta duración y velocidad
- Sistema estable, poco ruido y reducciones de impacto
- Con opción de auto chequeo y alarma
- Varias formas de trabajo para el torniquete
- Puede trabajar en 2 direcciones, 1 dirección, acceso denegado, acceso libre o configurarlo con los botones del tablero
- El torniquete se puede levantar cuando la electricidad es cortada
- Tiene la interfaz estándar eléctrica que se puede conectar con distintos tipos de equipos de lector y escritor.
- Todas las funciones pueden realizarse en una sola operación
- El torniquete indica la dirección en la que puede ir
- Puedes seleccionar la función: con o sin tarjeta
- El número de personas que pueden pasar por el torniquete se puede configurar para diferentes ocasiones
- Después de leer la tarjeta, si la persona que golpeó la tarjeta no lo pasa, dentro del plazo establecido, entonces esta posibilidad de acceso será cancelada, y el tiempo establecido se puede cambiar de acuerdo a su solicitud
- Dimensiones(L*W*H) :1.450 MTS *28 CM*97 CM 42CM*38CM*100CM
- Peso: 80KG 50KG
- Voltaje: 110V±10%
- Circuito: DC12V
- Consumo: 30W
- Numero de cruces max por minuto: ≤35
- Protección: IP40

JOSE FRONTERA #2050-A COL. FLORIDA, MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO.

TEL: (0181) 83 587702, 83 597105, 83 599915.

EMAIL: info@relojesidersa.com

WEB: www.relojesidersa.com